



## Kit de démarrage dLAN duo



### Caractéristiques techniques

<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Spécification Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u,</li><li>Auto MDI / X</li><li>compatible avec la spécification USB, Rev. 1.1</li><li>compatible avec le standard HomePlug 1.0</li></ul>
<b>Protocoles</b>	CSMA/CD
<b>Vitesse de transmission</b>	14 Mbits/s
<b>Mode de transmission</b>	asynchrone
<b>Modulation</b>	OFDM - 84 Carrier
<b>Portée</b>	200 m via le réseau électrique
<b>Sécurité</b>	Cryptage DES <sub>pro</sub> via le réseau électrique
<b>DEL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 ports (Link/Act 10 Ethernet, Link/Act 100 Ethernet, USB)</li><li>3 états dLAN (Power, Act, Link)</li></ul>
<b>Port dLAN</b>	fiche EURO
<b>Port périphérique</b>	Type de connecteur : RJ 45 ou : USB (Universal Serial Bus) 1.1
<b>Poids</b>	130 g
<b>Dimensions</b>	80 x 63 x 37 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Consommation</b>	3,3 W (max.)
<b>Alimentation</b>	AC 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Température</b>	Stockage : -25°C – 70°C Exploitation : 0°C – 40°C
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10–90% (sans condensation)
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Entre autres, Windows <sup>®</sup> 98, Windows <sup>®</sup> Me, Windows <sup>®</sup> 2000, Windows <sup>®</sup> XP, Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X (uniquement connexion Ethernet) et tous les systèmes d'exploitation TCP/IP
<b>Homologations</b>	Conforme aux exigences techniques CE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse EN 55022 EN 55024 EN 60950

### Informations pour la distribution

<b>N° de référence</b>	01139 (DE/AT/CH/IT/FR), 01141 (B), 01143 (NL,ES), 01145 (UK), 01163 (FR)
<b>Code EAN</b>	4250059611399 (DE/AT/CH/IT/FR), 4250059611412 (B), 4250059611436 (NL,ES), 4250059611450 (UK), 4250059611634 (FR)
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>SAV et assistance technique</b>	Assistance technique par téléphone et courrier électronique pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni avec le produit et sur le site Internet devolo.
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique avec prise murale
<b>Poids</b>	1380 g
<b>Dimensions de l'emballage</b>	188 x 302 x 115 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 câbles Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5) (3 m)</li><li>2 Câbles USB USB-A – USB-B (5m)</li><li>Documentation : guide d'installation en version imprimée</li><li>CD-ROM: pilote USB (98, Me, 2000, XP, Linux) manuel en version PDF, logiciel de configuration pour Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> Me, Windows<sup>®</sup> 2000, Windows<sup>®</sup> XP, Linux<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> X Pour Windows. Outil de Monitoring devolo Informer, outil de partage de réseau devolo Easyshare, devolo EasyClean</li></ul>

devolo France  
15 Bis avenue Le Corbeiller  
92190 Meudon  
Tél.: +33 1 46 26 15 98  
Fax: +33 1 46 26 15 98  
Courriel : info@devolo.fr  
Page Web : www.devolo.fr

devolo Belgique  
Pres. Kennedypark 11A  
8500 Kortrijk  
Tél.: +32 56 52 18 10  
Fax: +32 56 52 18 11  
Courriel : info@devolo.be  
Page Web : www.devolo.be

devolo Suisse  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tél.: +41 (0) 43 266 65 20  
Fax: +41 (0) 43 266 65 21  
Courriel : info@devolo.ch  
Page Web : www.devolo.ch



Version : 22.11.06